

■ 透过型光电传感器 (光入射器)

型 号	封装 No.	特 点	I _F (mA)	V _{CEO} (V)	I _C min. (mA)	I _{CEO} max. (nA)	t _r , t _f typ. (μs)	V _{CE(sat)} max. (V)
CNA1301H	D130	小型、 P 板 drop mounting	50	35	0.1	100	35	0.4
CNA1311K	D131	超小型 1.0 mmGap			0.05		50	
CNA1312K	D132	超小型 2.0 mmGap			0.04		35	
CNZ1002	D126	小型			0.065			
CNA1303K	D127				0.1			
CNA1302K	D128				0.04			
CNZ1021	D133	Gap 宽度 3 mm		0.5	5	4	0.3	
CNZ1023	D134							
CNA1009H	D135	Gap 宽度 5 mm		30	200	6	0.4	
CNZ1102	D136	高输出						
CNZ1105	D138	高分辨率						
CNZ1108	D137	高输出电流						
CNZ1109	D139	Gap 深、宽						
CNZ1110	D140	高分辨率						
CNZ1111	D141	高分辨率、薄型						
CNZ1112	D143							
CNA1011K	D142							
CNA1012K	D143	高输出						
CNZ1120	D144	Gap 宽						
CNA1006N	D145	附带 Hook 横式传感器						
CNA1007H	D146	Yellow slit with						
CNA1014H	D147	高分辨率、中型传感器						

*: 可见光发光二极管

■ 集成化光电传感器

型 号	封装 No.	V_{CC} (V)	V_{OL} max. (V)	I_{OH} max. (μ A)	I_{Fth} max. (mA)
CNA4302A	D129	2.2 ~ 7	0.4	100	2
CNZ1414A	D129 (With Boss)				

■ 反射型光电传感器 (光反射器)

型 号	封装 No.	特 点 用 途	I _F (mA)	V _{CEO} (V)	I _C min. (mA)	I _{CEO} max. (μA)	t _r ,t _f typ. (μs)	V _{CE(sat)} max. (V)
CNZ2152	D149	高速响应	100	20	0.8	2	8	0.6
CNZ2153	D155		50	30	0.1	0.2	6	0.5
CNZ2253		20		3	0.5	150	1.5	
CNB1302	30	0.09		0.2	20	0.4		
CNB1301		D149				切断可见光、小型	0.8	0.5
CNB1009	D155	高速响应			20	0.1	6	0.3
CNZ2179	D156			0.18		20	0.5	
CNB1304H	D157	DAT 用 Tape end 检出		30	0.03	6		
CNB2301	D150	切断可见光、小型、薄型		20	0.46	1.0	150	1.5
CNB1001*	D148			35	0.023	0.1	30/40	0.4
CNB1002*								
CNB2001*		Video headphone etc、reel 传感器						
CNB1011	D151	小型切断可见光 SMD 超小型、薄型	30	50	0.04	100	40/50	0.4
CNB2003	D152	切断可见光 SMD	50		0.52	10	120/115	1.2

⊙: 达林顿输出 * : 表面安装封装